

TV8720

## 1,5 km 2-aderige transmissieset

Met deze set kan het videosignaal over een 2-aderige kabel worden verzonden.

De 2-aderige transmissieset bestaat uit een zend- en een ontvangstmodule. De zendmodule wordt aangesloten aan de video-uitgang van de camera. Behalve videosignalen kunnen ook audiosignalen worden verzonden. Er bestaat verder een mogelijkheid om de aangesloten camera (via schroefklem aansluitingen) van 12VDC voedingsspanning te voorzien

De ontvangstmodule wordt verbonden met de video-ingang van de monitor. Er kunnen twee monitoren worden aangesloten. Op één van de monitoren kunnen de audiosignalen worden weergegeven.

De modules worden verbonden met een twisted-pair kabel of een reeds aanwezige 2-aderige koperkabel (bijvoorbeeld een telefoonkabel). Naast het al genoemde audio- en videosignaal kan met deze set ook een RS485 gegevenssignaal en het signaal van een schakelcontact worden verzonden. Hiervoor is op de zendermodule een alarmingang en op de ontvangstmodule een alarmuitgang aanwezig. De maximale afstand tussen de modules bedraagt 1500 meter. Met de DIP schakelaars kunnen fijne instellingen worden gemaakt.



### Product highlights:

- Video-ingang / video-uitgang: 1 Vss (75 Ohm)
- Cinch audio-ingang / audio-uitgang
- RS485 DataIN/DataOUT
- Alarmin- / uitgang (NO)
- Zendbereik: 100–1500 m
- Afm.(B x H x D): elk 110 x 24 x 77 mm

TV8720

## 1,5 km 2-aderige transmissieset

### Technische gegevens

Video-ingang / video-uitgang	1Vss / 750hm	Stroomverbruik	elk 40mA
Audio-ingang / audio-uitgang	Cinch	DataIN / DataOUT	RS485
Transmissieafstand	100 – 1500 Meter	Alarmin- / uitgang	NO
Aanbevolen kabel	Twisted Pair (UTP, 24AWG)	Temperatuurbereik	0°C – 50°C
Bedrijfsspanning	elk 12V DC (netvoedingen meegeleverd)	Afmetingen (B x H x D)	110 x 24 x 77 mm

**Your Partner:**  
**24HomeCare**  
 Dorpsstraat 25  
 5768CD Meijel  
 +31 (77) 4661222  
 info@24homecare.nl