

FU8010

## GSM module

De GSM module is een optionele uitbreidingsmodule voor de Secvest 868. Hiermee worden gesproken meldingen, meldkamerprotocollen en SMS berichten via het mobiele netwerk verzonden. Naast het geïntegreerde kiestoestel is de Secvest met een GSM module voorzien van een tweede mogelijkheid om alarmmeldingen te verzenden. De GSM module is een kleine, krachtige uitbreiding. Deze kan snel en eenvoudig in de Secvest 2WAY worden ingebouwd. Om gesproken meldingen, (meldkamer)protocollen of SMS berichten via de module naar de meldkamer, resp. een particuliere aansluiting te kunnen sturen, heeft de GSM module toegang tot het mobiele netwerk nodig. Hiervoor plaatst u eenvoudig een SIM kaart in de module en bevestigt u de meegeleverde antenne op de printplaat. De PIN-code van de SIM kaart moet zijn uitgeschakeld of op "0000" worden ingesteld. In geval van alarm kan de oproep bij een Secvest met GSM module zowel analoog via PSTN als ook via het mobiele netwerk worden verzonden. De GSM module is daarmee ook geschikt voor gebouwen zonder telefoonaansluiting.



### Product highlights:

- Verzend gesproken teksten en protocollen
- Redundante verzending bij uitval van het telefoonnetwerk.
- Ideaal voor gebouwen zonder telefoonaansluiting (recreatiewoningen etc.)
- Eenvoudig te installeren
- De antenne is in de Secvest behuizing verborgen

FU8010

## GSM module

### Technische gegevens

Frequentiebereik 900 / 1800 MHz

Antennestekker MMCX (aan de kabel)

Antennekabel RG 174U

Antennebus MMCX (op de module)

Kabellengte ca. 290 mm

**Your Partner:**  
**24HomeCare**  
Dorpsstraat 25  
5768CD Meijel  
+31 (77) 4661222  
info@24homecare.nl