

FU8100

Draadloze afstandsbediening

De bi-directionele Secvest 2WAY draadloze afstandsbediening is een optioneel accessoire voor de Secvest 2WAY. Hiermee kunt u de alarminstallatie op afstand bedienen. Bovendien kan de huidige status van de installatie worden opgevraagd. Met de afstandsbediening kan de installatie gemakkelijk vanaf afstand worden in- en uitgeschakeld en dankzij de vier ingebouwde LED's ontvangt u een melding over de gewijzigde status van het systeem. Gelijktijdig ingedrukt houden van de in- en uitschakeltoetsen geeft een overvalalarm. Met een druk op de derde toets kan alle belangrijke informatie over de status van de alarminstallatie worden opgevraagd (actief, intern actief, storing). Het antwoord ontvangt u eveneens direct op de afstandsbediening. De vierde toets kan vrij worden geprogrammeerd. Behalve voor de interne activering kunt u deze gebruiken voor het schakelen van een uitgang (bv. de bediening van de garagedeur). De vierde toets wordt op de Secvest geprogrammeerd. De bereik van de Secvest 2WAY draadloze afstandsbediening bedraagt ca. 30 meter.



Product highlights:

- Voor de elegante en comfortabele bediening van de installatie
- 4 LED's voor weergave van de huidige status van het systeem
- Directe melding bij wijziging van de status
- Vrij programmeerbare vierde toets
- Handmatig overvalalarm mogelijk

FU8100

Draadloze afstandsbediening

Technische gegevens

Frequentie	868,6625 MHz	Afmetingen	Ø x H = 50 x 15
Zendvermogen	10 mW	Beveiligingsklasse	2
Reikwijdte zender	ca. 30m (afhankelijk van omgevingsinvloeden)	Milieuklasse	II
Reikwijdte ontvanger	ca. 10m (afhankelijk van omgevingsinvloeden)	Gewicht	33,5 g
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +55 °C	Spanningsvoorziening	Lithium batterij / CR 2450 Li-Mn 3V

Your Partner:
24HomeCare
 Dorpsstraat 25
 5768CD Meijel
 +31 (77) 4661222
 info@24homecare.nl